

СВЕТИЛЬНИК ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Светильник, встраиваемый аварийного освещения постоянного горения на базе светодиодов повышенной светоотдачей и большим сроком службы. Светильник аварийного освещения предназначен для освещения и сообщения необходимой информации в случае прекращения подачи электроэнергии.
- 1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц
- 2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - I.
- 2.3 Климатическое исполнение УХЛ4.
- 2.4 Основные параметры и характеристики:

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Режим горения	Нормируемое время работы в аварийном режиме, ч	Степень защиты от воздействия окружающей с
CAPELLA 1PLED G19	LED	постоянный	1	IP20
CAPELLA 2PLED G20	LED	постоянный	2	
CAPELLA 3PLED C25	LED	постоянный	3	

2.5 Дополнительный список опций:

- AUT** – светильник с автотестированием **CEB** – светильник для подключения к центральной батарее питания
- EMS** – аварийная система освещения **NET** – светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В 50 Гц
- TEST** - кнопка ручного тестирования

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

- а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (ЭПРА, аккумуляторная батарея, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);
- б) Пластиковый рассеиватель.

4. МОНТАЖ

- 4.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.
- 4.2 Для подключения светильника питающие провода пропустить в верхней части корпуса (основания) светильника и подсоедините их к клеммам L, N и PE (земление). Подключить светильник согласно схеме подключения в режиме постоянного горения.
- 4.3 Соедините контакт батареи с соответствующей клеммой на электрической схеме светильника.
- 4.4 Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.) с помощью саморезов.
- 4.5 Включите питание. Убедитесь, что происходит зарядка, это подтверждается свечением светодиода. Первая зарядка батареи проводится не менее 24

часов.

4.6 Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка)	– 1 шт.
Набор саморезов	– 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Все работы по монтажу светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

6.2 Замену лампы производить при отключенном питании и полной разрядке батареи.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.




Схема подключения в режиме постоянного горения

Изготовитель: ООО "Световые решения", 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр. 9
443101, г. Самара, ул. Хасановская, 47

northcliffe@northcliffe.ru