

Световая рейка на светодиодах

для СМС III

Для цветовой индикации состояния внутри сетевых шкафов/шкафов для серверов. При появлении ошибки, световая рейка меняет цвет соответствующим образом.

Преимущества:

- Stand-Alone-режим с помощью прямого подключения световой рейки на светодиодах RGB к блоку питания 24 В (DC)
- Простой монтаж с помощью встроенного магнитного крепления

Принцип действия:

- Управление через СМС III
- Подключение через четыре релейных выхода СМС III
- Подключение через сигнальное реле Процессорного блока/Процессорного блока Compact со сменой цветов
- Прямое подключение к блоку питания СМС III
- Трехполюсный кабель световой рейки на светодиодах управляет тремя базовыми цветами: красным, зеленым и синим. Если одновременно производится управление двумя или тремя цветами, то при этом могут включаться соответствующие вторичные цвета. Согласование по предупреждениям или тревогам производится с помощью функции задач в системе СМС III.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение: 24 В (DC)
- Номинальный ток: 1,1 А

Размеры:

- Ш x В x Г: 18 x 1830 x 24,2 мм

Материал:

- Алюминий
- Пластик

Комплект поставки:

- Световая рейка на светодиодах с магнитным креплением
- Кабель подключения 0,1 м
- Удлинительный кабель 2,4 м с четырьмя готовыми штекерами для блока ввода-вывода СМС III

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7030.950



Дополнительно необходимо:

- Блок питания СМС III, см. страницу 818



Комплектующие:

- Блок ввода-вывода СМС III, см. страницу 806
- Процессорный блок/Процессорный блок Compact СМС III, см. страницу 804

