

Настенный кронштейн AXIS T91R61 Wall Mount

Для установки охранных радаров Axis под нужным углом

Настенный кронштейн AXIS T91R61 Wall Mount позволяет выбрать нужный угол наклона охранного радара Axis и обеспечивает гибкость монтажа. Регулируемую консоль можно повернуть в вертикальной плоскости на угол вплоть до 90 градусов, что позволяет установить наиболее оптимальный угол обнаружения по вертикали. Корпус кронштейна AXIS T91R61 отличается прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Он выполнен из алюминия с порошковым покрытием и обладает ударпрочностью на уровне IK08, а также степенью защиты NEMA 250, тип 4 X. В комплект поставки AXIS T91R61 входит одна кабельная коробка AXIS TQ1601-E Conduit Back Box, предназначенная для использования с приспособлениями для защиты кабеля. Она совместима с кабелепроводами 3/4", элементами защиты кабеля размера M25 и адаптерами серии Axis Conduit Interface (ACI).

- > Совместимость с охранными радаром Axis
- > Угол поворота по вертикали 90 градусов
- > Защита от проникновения воды и пыли
- > Простая установка



Настенный кронштейн AXIS T91R61 Wall Mount

Общие		Соответствие стандартам
Поддерживаемые продукты	Сетевой радар-детектор AXIS D2050-VE Network Radar Detector	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IK08 по IEC/EN 62262, NEMA 250, тип 4X
Корпус	Хромированный алюминий с порошковым покрытием Цвет: белый NCS S 1002-B Винты из нержавеющей стали	Принадлежности в комплекте поставки Руководство по установке Кабельная коробка AXIS TQ1601-E Conduit Back Box
Размеры	147 x 80 x 120 мм	Дополнительные принадлежности Мачтовое крепление AXIS T91B47 Pole Mount Угловой кронштейн AXIS T94R01B Corner Bracket Список дополнительных принадлежностей см. на сайте axis.com .
Масса	0,9 кг	Гарантия Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Максимальная нагрузка	5 кг	
Прокладка кабелей	Задняя сторона: отверстие для кабеля Боковая сторона: отверстия для кабелепровода M20 (3/4") Нижняя сторона: отверстия для кабелепровода M20 (3/4")	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
Окружающая среда	Для установки в помещении Для установки на открытом воздухе	