



Функции:

Предназначен для автоматического включения света при появлении человека в зоне охвата выключателя, в зависимости от уровня внешнего освещения

При регистрации движения в 8-метровой зоне охвата, выключатель замыкает цепь и свет включается. Выключатель настроен таким образом, чтобы не реагировать на насекомых, домашних животных, однако свет будет включаться при обнаружении, например, движущегося человека.

Встроенный сумеречный датчик позволяет учесть уровень естественной освещенности, при котором свет не будет включаться. При таком режиме свет будет включаться только тогда, когда он действительно нужен, а ложные срабатывания выключателя не будут Вас беспокоить.

Возможности:

- Возможность установки по желанию: времени задержки отключения - от 1 до 400 секунд; чувствительность выключателя - до 8 метров. Эти регулировки производятся в процессе производства по предварительной договоренности.

- блокировка срабатывания при дневном свете, уровень которого более 10 lux.

- может устанавливаться в неотапливаемых помещениях, в иных вариантах корпуса на улице, под навесом.

- Отсутствие ложных срабатываний на свет, звук, вибрацию.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ВП-212



Технические характеристики:

Рабочее напряжение питания - от 200 до 240 В

Эффективный угол охвата - 120°

Детектируемая скорость движения - 0.5 м.с

Уровень выключения при яркости внешнего освещения - 10 lux

Рабочий диапазон температур - от -10 до +40°C

Время включения - 25 с


Чувствительность на расстоянии - до 8 м

Релейный выход - 7А

Потребляемая мощность - 0.02 Вт

Степень защиты - IP44

Схема подключения



Выключатель ВП-212, благодаря электромагнитному реле, может управлять любой электрической нагрузкой с потребляемой мощностью

- лампа накаливания: не более 600 Вт
- газоразрядная лампа: не более 60 Вт



ООО "СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ"
125464 г.Москва, ул.Митинская, д.10 к.1
тел.(495)9568324,9568326
www.system-eng.ru