

Vstarcam C8861



- Русскоязычное приложения для Windows, iOS и Android позволяет управлять всеми функциями камеры практически с любого устройства, подключенного к Интернет, где бы не находились
- [Функция Sonic Transfer](#) - подключение камеры "по звуку" - не требуется проводного подключения камеры к роутеру
- Циклическая запись видео на MicroSD карту, объемом до 256 Гб с возможностью удаленного просмотра. Фактически, архив у Вас всегда под рукой, с компьютера или ноутбука, планшета или смартфона
- Угол обзора 180 градусов

Характеристики

Удаленное управление поворотом

есть

Изображение

Матрица

1/2.4 inch 1536p Progressive Scan CMOS, 0.3 ~0.5Люкс (цветное изображение), 0Lux (черно-белое изображение)

Ночная съемка

до 10 м

Объектив

2.3mm @ F2.4

Угол обзора

180°

Параметры видео

Настройка видеоизображения

контрастность, яркость, насыщенность, оттенок

Объем видеопотока (Bit rate)

128 ~ 4096 кбит/с

Разрешение

Основной поток: 1536P(1536×1536)/15fps

Сжатие

кодек H.264

Параметры аудио

Аудиовход

Встроенный микрофон -38db

Аудиовыход

Встроенный динамик 8Ω1W

Параметры видео

Сжатие аудио	ADPCM/32кбит/с
Частота дискретизации	8 КГц, 16bit Запись
Носитель	TF Push-push разъем, максимальная поддержка 256 ГБ Сеть
Ethernet (LAN)	10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45
Wi-Fi	802.11n: до 150 Мбит, 802.11g: до 54 Мбит, 802.11b: до 11 Мбит
Протоколы	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P etc
Для просмотра в мобильных браузерах	http://IP:PORT/pda.htm Пример: http://192.168.1.100:81/pda.htm
Синтаксис RTSP	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN Пример: rtsp://admin:888888@192.168.1.100:10554/tcp/av0_0
Статический IP-адрес	не требуется PTZ-функции
Zoom	цифровой Система
Операционная система	Linux Другие характеристики
Вес	в упаковке 531,5 г.
Питание	DC12V±5%
Потребляемая мощность	Среднее значение: 6.24 Вт (ИК-светодиод включен)
Размер упаковки	200 × 120 × 179 мм (Д × Ш × В)
Системные требования	ОС Windows Vista и выше, Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше
Температурный режим (°C)	-10~50°C