

SMART и онлайн ИБП

OL6KERT3UPM



ВА : 6000 | Watts : 6000 | Выходное напряжение (В перем.) : $200 \pm 2\%$ / $208 \pm 2\%$ / $220 \pm 2\%$ / $230 \pm 2\%$ / $240 \pm 2\%$ | Время автономной работы при половинной нагрузке (мин) : 13 | Выходные разъемы : Клеммный блок x 1 / IEC C13 x 8 / IEC C19 x 2



РЕЖИМ ECO



ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ В ВИДЕ ЧИСТОЙ СИНУСОИДЫ



ЖК ДИСПЛЕЙ



БАТАРЕИ С РЕЖИМОМ "ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ"

Спецификация

ОСНОВНЫЕ	
Фаза	Однофазный
Форм-фактор	Телекоммуникационный шкаф, Напольный
Топология ИБП	Онлайн двойное преобразование
Технология энергосбережения	Эффективность эко режима онлайн ИБП до 96%
Квалификация Energy Star	Да
Совместимость с активными PFC	Да
ВХОД	
Совместимость с генератором	Да
Номинальное входное напряжение (В перем.)	200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%
Диапазон входного напряжения (В перем.)	200 ~ 240
Регулируемый диапазон напряжения (В перем.)	0~25% нагрузки 120 ~ 139 Vac 0~50% нагрузки 140 ~ 159 Vac 0~75% нагрузки 160 ~ 179 Vac 0~100% нагрузки 180 ~ 280 Vac
Входная частота (Гц)	50 ± 10 60 ± 10
Определение входной частоты	Автоопределение
Номинальный входной ток (А)	32
Входной коэффициент мощности	0.99
Разъем защиты от обратных токов	Да
Тип входного разъема	Клеммный блок
ВЫХОД	
Мощность (ВА)	6000
Мощность (Ватты)	6000
По форме сигнала от батареи	Чистый синусоидальный сигнал
По мощности(-ям) батареи (В перем.)	200 ± 2 % 208 ± 2 % 220 ± 2 % 230 ± 2 %

240 ± 2 %	
Настройки выходного напряжения	Настраиваемый
По частоте батареи (Гц)	50 ± 0.5% 60 ± 0.5%
Настройка выходной частоты	Настраиваемый
Коэффициент мощности	1
Допустимое отклонение напряжения в режиме ECO	± 10 % ± 15 %
Перегрузочная способность	Внутреннее ограничение по дому, Предохранитель
Перегрузочная способность	105~125% нагрузки 1 мин, 125~150% нагрузки 10 сек
Перегрузочная способность	110~125% Нагрузки в течение 10 мин., 125~150% Нагрузки в течение 1 мин.
Перегрузочная способность	Предохранитель
Коэффициент амплитуды	3 : 1
Гармонические искажения (линейная нагрузка)	THD < 3%
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка)	THD < 5%
Встроенный байпас	Автоматический байпас, Ручной байпас
Выход(ы) - Итого	11
Тип выхода	Клеммный блок x 1
	IEC C13 x 8 
	IEC C19 x 2 
Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения	11
Выход(ы) - Критическая нагрузка (CL)	2
Выход(ы) - Некритическая нагрузка (NCL)	9
Типовое время переключения (мс)	0
БАТАРЕЯ	
Время работы при половинной нагрузке (мин)	13
Время работы при полной нагрузке (	4.4

мин)

Типовое время перезарядки (Часы)

4

Запуск от батареи

Да

Интеллектуальное управление
батареями (SBM)

Да

Заменяемые пользователем

Да

Возможность горячей замены

Yes

Тип батареи

Герметичная свинцово-кислотная

Заменяемый блок батарей

RBP0073

Количество заменяемых блоков
батарей (шт.)

2

Количество батарей (RBP) (шт.)

10

Напряжение батареи (RBP) (В)

120

Работа с внешними батарейными
модулями (EBM)

BPE240V30ART3US

Максимальное количество ВБМ (шт.)

10

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ

Подавление скачка (Джоули)

2430

EMI/RFI фильтрация

Да

Защита телефона/сети RJ11/RJ45
(комбинированная)

1 вход, 1 выход

УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ

ЖК панель

Да

Типы ЖК-дисплеев

Съемная ЖК панель

Ориентация ЖК-дисплея

Вращаемый ЖК - через настройку

Информационный ЖК дисплей

Тип операции, Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Неисправности и предупреждения, Другая информация, Журнал и события

ЖК настройка и контроль

Настройка режима, Настройка звуковых сигналов, Вход и выход, Настройки батареи, Неисправности и предупреждения, Средства связи, Журнал и события, Настройки безопасности, Язык

Светодиодные индикаторы

Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Режим Байпас, Емкость батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП, Неисправность электропроводки, Заменяемые батареи

USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ	1
Сухие контакты (с реле)	Да
Порт аварийного отключения (ЕРО)	Yes
Звуковые сигналы	Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Перезаряд, Перегрев, Ошибка ИБП, Заменяемые батареи
Кабель управления (шт.)	Кабель USB x1, Серийный кабель x1, Телефонная линия x1
Программное обеспечение управления электропитанием	PowerPanel Business (рекомендуется)
Сервис PowerPanel Cloud	Да - 90 дней бесплатного пробного периода

ФИЗИЧЕСКИЙ

Конструкция корпуса	Металл
Цвет	Черный
Монтажная рельсы	Да
Монтажные кронштейны	Да

ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР - СИЛОВОЙ МОДУЛЬ

Размеры (ШxВxГ) (дюйм)	17 x 5.2 x 26
Размеры (ШxВxГ) (мм)	433 x 132 x 660
Вес (фунты)	52.8
Вес (кг)	24
Высота установки в стойку (U)	3

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

Размеры (ШxВxГ) (дюйм)	22.8 x 10.4 x 35
Размеры (ШxВxГ) (мм)	580 x 264 x 890
Вес (фунты)	70.4
Вес (кг)	32

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура (°F)	32 ~ 104
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40

Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Рабочий диапазон высоты (футы/метры)	0-10,000 футов (0-3,000 метров)
Температура хранения (°F)	5 ~ 113
Температура хранения (°C)	-5 ~ 45
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%)	0 ~ 95
Высота хранения (футы/метры)	0-50,000 футов (0-15,000 метров)
Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч)	2125
Акустический шум на расстоянии 1 м от устройства	38~65 dBA (0~100 % load)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты	CE
RoHS	Да

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период на продукты (Год)	2
Гарантийный период на аккумуляторы (Год)	2