



## JB16 Перемычки

Аксессуары для клемм





### Особенности и преимущества

Изолированная перемычка с винтовым креплением.

### Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	110 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

### Инструкции по монтажу

	Инструмент	Винт
Инструмент	 Отвертка с плоским лезвием Ø 5,5 мм	
Момент	 1,2 Нм ± 0,1	

### Сведения для заказа

#### JB16 Перемычки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса	
				г (1 шт.)	
16 мм ширина	2 полюса	JB16-2	1SNK 916 302 R0000	10	10,20
	3 полюса	JB16-3	1SNK 916 303 R0000	10	16,00
	5 полюсов	JB16-5	1SNK 916 305 R0000	10	27,60
	10 полюсов	JB16-10	1SNK 916 310 R0000	10	56,60

### JB16 Инструкции по монтажу



- При помощи плоскогубцев удалить перегородки изоляционного корпуса клеммы. Для сохранения степени защиты и изоляции IP20, следует проявить осторожность, чтобы не разрезать соединенные перемычками клеммы по обоим краям сборки.

- Установку перемычки необходимо производить при помощи рекомендованного инструмента, соблюдая указанный момент.